

Powerdrive F300

4 presets links- en rechtsom





Omschrijving:

Met de volgende instellingen kunnen met behulp van 2 digitale ingangen (26 en 27) 4 verschillende presets worden geselecteerd. Daarnaast is er een klem (23) geprogrammeerd voor start linksom. Dit document behandelt alleen de omschreven functionaliteit. De motorgegevens en overige benodigde parameters zullen volgens de motortypeplaat en applicatie moeten worden ingevuld.

Parameters:

Parameter	Omschrijving	Instelling
00.049	Toegang alle parameters	All Menus

Parameter	Omschrijving	Instelling
00.005	Referentie Selector	Preset
01.021	Preset 1 (Hz)	Afhankelijk van de applicatie
01.022	Preset 2 (Hz)	Afhankelijk van de applicatie
01.023	Preset 3 (Hz)	Afhankelijk van de applicatie
01.024	Preset 4 (Hz)	Afhankelijk van de applicatie
08.022	Klem 23 voor start linksom	6.032
08.025	Klem 26: Preset selector 1	1.045
08.026	Klem 27: Preset selector 2	1.046
00.000	Parameters opslaan	# 00.000 = Save parameters+  + 

Matrix:

Klem		Uitgestuurde frequentie	
27	26	Referentie geselecteerd	Corresponderende parameter
0	0	Preset 1	01.021
0	1	Preset 2	01.022
1	0	Preset 3	01.023
1	1	Preset 4	01.024



Powerdrive F300

4 presets links- en rechtsom



Aansluitschema:

