

Unidrive M200

0-10 V met 1 preset en een thermistor




Omschrijving:

Met de volgende instellingen wordt de regelaar aangestuurd met een 0-10 V signaal en als klem 13 wordt gemaakt wordt een vaste snelheid geselecteerd. Tussen klem 1 en klem 14 wordt een thermistor aangesloten. Dit document behandelt alleen de omschreven functionaliteit. De motorgegevens en overige benodigde parameters zullen volgens de motortypeplaat en applicatie moeten worden ingevuld.

Parameters:

Parameter	Omschrijving	Instelling
Pr.10 (00.010)	Toegang alle parameters	ALL

Parameter	Omschrijving	Instelling
00.019	Preset 2 (Hz)	Afhankelijk van de applicatie
08.024	Bestemming klem 13	01.045
00.000	Parameters opslaan	# 00.000 = SAVE +  + 

Matrix:

Klem 13	Uitgestuurde frequentie	
	Referentie geselecteerd	Corresponderende parameter
0	0-10 V	-
1	Preset 2	00.019



Unidrive M200

0-10 V met 1 preset en een thermistor



Aansluitschema:

